

Fiche technique: 3407.4.F.60

## EDIZIOdue colore

### Variateur universel LED Wiser 2 canaux



#### couleur:

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

#### Assortiment:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3407.4.F.60  
**E-NR:** 333 406 950  
**EAN:** 7613175383217


Variateur universel LED Wiser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - 2 circuits gradateurs séparés - Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - F - noir - IP20 - 60 x 60 mm


<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

#### Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.FMI.60 377 410 950
<input type="checkbox"/>	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950


**Fiche technique: 3407.4.F.60**


 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir 915-3400.4.I.FMI.60  
 377 390 950


 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir 915-3400.4.PLUS.FMI.60  
 377 460 950



Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 920-3407.4.F.60  
 touches - Sans cadre de recouvrement - F - 333 916 950  
 noir


 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - 915-3400.4.O.FMI.60  
 noir 377 450 950



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG  
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

**Décomposition:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser	3407.B.BSE
2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC -	333 406 780
Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	



Commande variateur Wiser 2 canaux - 926-3407.4.A.F.60  
 Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 333 736 950  
 touches - Sans cadre de recouvrement - F -  
 noir...