

## EDIZIOdue colore

## Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal



## Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

## Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3407.4.F.61

E-NR: 333 406 000

EAN: 7613175383224

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

## Zubehör:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss 915-3400.4.MIN.FMI.61  
377 410 000



Frontplatte für Wiser Abdeckset

 900-3400.0.FMI.61  
377 501 000




Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss 915-3400.4.I.FMI.61  
377 390 000



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss 915-3400.4.PLUS.FMI.61  
377 460 000



Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - 920-3407.4.F.61  
Ohne Abdeckrahmen - F - weiss 333 916 000



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss 915-3400.4.O.FMI.61  
377 450 000



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG  
Inbetriebnahme von Wiser by Feller 333 999 200

## Zerlegung:



| Name / Kategorie                             | Feller-Nr / E-NR |
|----------------------------------------------|------------------|
| Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer   | 3407.B.BSE       |
| 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -    | 333 406 780      |
| Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE |                  |



|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal -          | 926-3407.4.A.F.61 |
| Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 | 333 736 000       |
| Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss        |                   |