


EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3407.4.FMI.35

E-NR: 333 400 010

EAN: 7613175383521

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

 Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten -
FMI - crema

Feller-Nr / E-NR

 920-3407.4.FMI.35
333 910 010


Frontplatte für Wiser Abdeckset

 900-3400.0.FMI.35
377 501 010

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema	915-3400.4.O.FMI.35 377 450 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.FMI.35 377 460 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema	915-3400.4.I.FMI.35 377 390 010
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM	3407.B.BSM 333 403 780
	Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - FMI - crema	926-3407.4.A.FMI.35 333 730 010