

## EDIZIOdue colore

### Variateur universel LED Wiser 2 canaux



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3407.4.FMI.67

**E-NR:** 333 400 040

**EAN:** 7613175383606

Variateur universel LED Wiser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - 2 circuits gradateurs séparés - Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - FMI - gris foncé - IP20 - 88 x 88 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

#### Accessoires:



#### Name / Kategorie

Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 touches - FMI - gris foncé

#### Feller-Nr / E-NR

920-3407.4.FMI.67  
333 910 040



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.67  
377 501 040

## Fiche technique: 3407.4.FMI.67

|                                                                                   |                                                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris foncé                              | 915-3400.4.MIN.FMI.67<br>377 410 040  |
|  | 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - gris foncé                              | 915-3400.4.O.FMI.67<br>377 450 040    |
|  | 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris foncé                               | 915-3400.4.PLUS.FMI.67<br>377 460 040 |
|  | 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - gris foncé                              | 915-3400.4.I.FMI.67<br>377 390 040    |
|  | Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller | 3420-2.MAG<br>333 999 200             |

### Décomposition:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                                                                   | Feller-Nr / E-NR                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSM | 3407.B.BSM<br>333 403 780          |
|  | Commande variateur Wiser 2 canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - FMI - gris foncé                      | 926-3407.4.A.FMI.67<br>333 730 040 |