

Fiche technique: 3407.4.FX.54.35

EDIZIOdue colore

Variateur universel LED Wiser 2 canaux



couleur:

crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 3407.4.FX.54.35

E-NR: 333 401 010

EAN: 7613175383637

Variateur universel LED Wiser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - 2 circuits gradateurs séparés - Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.35

377 501 010



1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - crema

915-3400.4.MIN.FMI.35

377 410 010

Fiche technique: 3407.4.FX.54.35



Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 920-3407.4.F.35
 touches - Sans cadre de recouvrement - F - 333 916 010
 crema



1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - 915-3400.4.PLUS.FMI.35
 crema 377 460 010



1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - 915-3400.4.O.FMI.35
 crema 377 450 010



1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - 915-3400.4.I.FMI.35
 crema 377 390 010



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser	3407.B.BSE
2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC -	333 406 780
Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	



Commande variateur Wiser 2 canaux -	926-3407.4.A.F.35
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4	333 736 010
touches - Sans cadre de recouvrement - F -	
crem...	



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35
	283 905 010

Fiche technique: 3407.4.FX.54.35

