

## EDIZIOdue colore

### Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3407.4.FX.54.67



**E-NR:** 333 401 040

**EAN:** 7613175383699

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte:</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - dunkelgrau	915-3400.4.MIN.FMI.67 377 410 040

**Datenblatt: 3407.4.FX.54.67**


Abdeckset Wisser Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - 920-3407.4.F.67  
 Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau 333 916 040



Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - 915-3400.4.PLUS.FMI.67  
 dunkelgrau 377 460 040



Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - 915-3400.4.O.FMI.67  
 dunkelgrau 377 450 040



Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - 915-3400.4.I.FMI.67  
 dunkelgrau 377 390 040



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG  
 Inbetriebnahme von Wisser by Feller 333 999 200

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSE	3407.B.BSE 333 406 780
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau	901.FX.54.67 283 905 040
--------------------------------------------	-----------------------------



Bedienaufsatz Wisser Dimmer 2-Kanal - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau	926-3407.4.A.F.67 333 736 040
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Datenblatt: 3407.4.FX.54.67

