

Scheda dati: 3407.4.N.CO.Q.61

## NEVO

### Variatore universale LED Wiser 2 canali



**colore:**

nero

bianco

grigio chiaro

**Esecuzione:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 3407.4.N.CO.Q.61

**E-NR:** 333 406 400

**EAN:** 7613175383743

Variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 27 mm - N.CO.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente

**Feller-Nr / E-NR**

925-4400.N.Q.10  
377 031 090



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q  
160 213 000

**Scheda dati: 3407.4.N.CO.Q.61**


Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per  
 coperchi normali - Per NAP e NUP -  
 Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q  
 160 213 010



Blocco per il set di copertura Wiser -  
 STANDARDdue - Per il montaggio in  
 costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
 333 999 100



Magnete Wiser - Con moschettone  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by  
 Feller

3420-2.MAG  
 333 999 200



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e  
 guarnizione - bianco

921-4400.N.Q.61  
 377 013 000



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco

915-3400.4.AUF.QMI.61  
 377 310 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco

915-3400.4.I.QMI.61  
 377 390 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù -  
 bianco

915-3400.4.AB.QMI.61  
 377 310 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco




915-3400.4.O.QMI.61  
 377 450 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61  
 377 410 100

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - bianco	921-4400.N.Q.61 377 013 000
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3407.B.BSM 333 403 780
	Comando variatore Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - Q - bianco	926-3407.4.A.Q.61 333 736 100