

## NEVO

### Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 3407.4.N.CO.Q.62

**E-NR:** 333 406 440

**EAN:** 7613175383750

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - Einbautiefe 27 mm - N.CO.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte:</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

3420-2.MAG  
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -

STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

**Datenblatt: 3407.4.N.CO.Q.62**


Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q  
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010  
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q  
 reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000  
 Lieferumfang: 1 Schraube



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben 921-4400.N.Q.62  
 und Dichtung - lichtgrau 377 013 040



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser 925-4400.N.Q.10  
 Apparate - Transparent 377 031 090



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss 915-3400.4.MIN.QMI.61  
 377 410 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss 915-3400.4.O.QMI.61  
 377 450 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss 915-3400.4.AB.QMI.61  
 377 310 100






Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss 915-3400.4.I.QMI.61  
 377 390 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss 915-3400.4.AUF.QMI.61  
 377 310 200

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau	921-4400.N.Q.62 377 013 040
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSM	3407.B.BSM 333 403 780
	Bedieneinsatz Wiser Dimmer 2-Kanal - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - weiss	926-3407.4.A.Q.61 333 736 100