

NEVO

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal



Farbe:

 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 3407.4.NAP.Q.60

E-NR: 333 401 450

EAN: 7613175383705

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - Anbauhöhe 67 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller











3420-2.MAG
333 999 200



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.60
284 012 050

Datenblatt: 3407.4.NAP.Q.60

	Arretierung für Wisser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Membrane - Für KNX-Taster und Wisser Apparate - Transparent	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-4400.N.Q.60 377 013 050
	Wisser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250
	Wisser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
	Wisser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	Wisser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Wisser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

■ Wisser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz 915-3400.4.AB.QMI.60
377 310 150

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.60
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 050



Wisser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2	3407.4.N.CO.Q.60
dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Frontscheibe	333 406 450
53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten -	
N.CO.Q - sc...	