

STANDARDdue

Variateur universel LED Wiser 2 canaux


couleur:
 noir

 blanc

Assortiment:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3407.4.Q.61
E-NR: 333 406 100
EAN: 7613175383804

Variateur universel LED Wiser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - 2 circuits gradateurs séparés - Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - Q - blanc - IP20 - Distance de fixation 52 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
 Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
 333 999 200

Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) -
 blanc

915-3400.4.MIN.QMI.61
 377 410 100

Fiche technique: 3407.4.Q.61


Blocage pour set de recouvrement Wiser - 3420.STOP.Q.SET.EB
 STANDARDdue - Pour un montage dans une 333 999 100
 construction légère



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-3407.4.Q.A.61
 recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 388 160 100
 touches - Sans cadre de recouvrement - blanc



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.QMI.61
 377 450 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61
 377 460 100



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc 915-3400.4.I.QMI.61
 377 390 100

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser	3407.B.BSE
2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC -	333 406 780
Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	



Commande variateur Wiser 2 canaux - 926-3407.4.A.Q.61
 Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 333 736 100
 touches - Sans cadre de recouvrement - Q -
 blan...