

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variateur universel LED Wiser 2 canaux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

noir

blanc

Assortiment:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 3407.4.Q.A.61

E-NR: 331 406 100

EAN: 7613175467047

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variateur universel LED Wiser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - 2 circuits gradateurs séparés - Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - Q.A (53) - blanc - IP20

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Fiche technique: 3407.4.Q.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-3407.4.Q.A.61
 recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 388 160 100
 touches - Sans cadre de recouvrement - blanc



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc 915-3400.4.I.QMI.61
 377 390 100



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - 915-3400.4.MIN.QMI.61
 blanc 377 410 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61
 377 460 100



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.QMI.61
 377 450 100

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser	3407.B.BAE
2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC -	331 406 790
Fonctionnel avec commande Wiser - Système...	



Commande variateur Wiser 2 canaux - 926-3407.4.A.Q.61
 Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 333 736 100
 touches - Sans cadre de recouvrement - Q -
 blan...