

EDIZIOdue colore

Variateur universel LED Wiser 2 canaux WLAN Gen.B


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:



- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3407.4.W.F.65
E-NR: 333 416 030
EAN: 7613175372600


Variateur universel LED Wiser 2 canaux WLAN Gen.B -
 2 sorties graduables, 230V AC - Permet l'intégration de
 l'ensemble du système Wiser dans un réseau
 domestique WLAN via app - 2 circuits gradateurs
 séparés - Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25
 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source
 lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA - Mode de
 charge mixte de transformateurs électroniques et
 conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale
 et maximale réglable - Avec bornes enfichables -
 Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36
 mm - F - gris clair - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:


	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair	920-3407.4.F.65 333 916 030
	1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris clair	915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030


Fiche technique: 3407.4.W.F.65

	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - gris clair	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
---	---	------------------------------------



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
--	----------------------------------

	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
---	---	--------------------------------------

	1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - gris clair	915-3400.4.I.FMI.65 377 390 030
---	---	------------------------------------

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser	3407.B.BSE
2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC -	333 406 780
Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	



Commande variateur Wiser 2 canaux WLAN	926-3407.4.W.B.F.65
Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de tempér...	333 986 030