

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco


 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A


Feller-NR: 3407.4.W.G.A.35

E-NR: 331 416 010

EAN: 7613175474601

EDIZIO.liv - Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeni, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.GMI.35

388 007 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema

915-3400.4.I.GMI.35

388 075 010



Scheda dati: 3407.4.W.G.A.35



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35
388 079 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O
(OFF) - crema

915-3400.4.O.GMI.35
388 078 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - crema

915-3400.4.MIN.GMI.35
388 077 010



EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 2
canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura -
crema

920-3407.4.G.A.35
388 160 010

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2
canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...

3407.B.BAE
331 406 790



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 2 canali
WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,
sen...

926-3407.4.W.B.G.35
388 515 010