

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B


EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

- |                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  crema  |  umbra         |  nero         |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

### Esecuzione:

- |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|



**Feller-NR:** 3407.4.W.G.A.61

**E-NR:** 331 416 000

**EAN:** 7613175474632

EDIZIO.liv - Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>senza alogeni:</b>                  | Sì                             |
| <b>applicazione:</b>                   | controllo di utenze elettriche |
| <b>qualità del materiale:</b>          | materiale termoplastico        |
| <b>numero di punti di azionamento:</b> | 4                              |
| <b>materiale:</b>                      | materiale sintetico            |
| <b>numero di tasti:</b>                | 4                              |
| <b>con indicatore a LED:</b>           | Sì                             |

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - bianco

920-3407.4.G.A.61  
388 160 000



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.GMI.61  
388 077 000

## Scheda dati: 3407.4.W.G.A.61



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +  
(Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.GMI.61  
388 079 000



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O  
(OFF) - bianco

915-3400.4.O.GMI.61  
388 078 000



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I  
(ON) - bianco

915-3400.4.I.GMI.61  
388 075 000



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.61  
388 007 000

### Scomposizione:



#### Name / Kategorie

Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2  
canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC -  
Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...

#### Feller-Nr / E-NR

3407.B.BAE  
331 406 790



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 2 canali  
WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100  
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,  
sen...

926-3407.4.W.B.G.61  
388 515 000