


Fiche technique: 3407.4.W.GX.54.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variateur universel LED Wiser 2 canaux WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C



couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3407.4.W.GX.54.A.35

E-NR: 331 411 010

EAN: 7613175452333

EDIZIO.liv - Variateur universel LED Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - 2 sorties graduables, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - 2 circuits gradateurs séparés - Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnable:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.GMI.35

388 007 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - crema

915-3400.4.I.GMI.35

388 075 010

Fiche technique: 3407.4.W.GX.54.A.35



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.35
(Plus) - crema 388 079 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - crema 915-3400.4.O.GMI.35
388 078 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? 915-3400.4.MIN.GMI.35
(Moins) - crema 388 077 010



EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur 920-3407.4.G.A.35
Wiser 2 canal - 4 touches - Sans cadre de 388 160 010
recouvrement - crema

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser	3407.B.BAE
2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC -	331 406 790
Fonctionnel avec commande Wiser - Système...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
Système de fixation SNAPFIX® - Composant	



EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 2	926-3407.4.W.B.G.35
canaux WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à	388 515 010
100 appareils, lumière et stores, station météo,	
ca...	



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - crema	901.GX.54.A.35
	283 200 010