

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A



Feller-NR: 3407.4.W.Q.A.60

E-NR: 331 416 150

EAN: 7613175467092

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser
 LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - 2
 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Ermöglicht das
 Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein
 WLAN-Heimnetzwerk per App - 2 separate Dimmkreise
 - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) -
 Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel
 (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von
 elektronischen und konventionellen Transformatoren
 nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit
 einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
 integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Einbautiefe 36 mm - Q.A (53) - schwarz - IP20

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
 Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
 333 999 200

	Arretierung für Wiser Abdeckset -	3420.STOP.Q.SET.EB
	STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau	333 999 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser	920-3407.4.Q.A.60
	Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne	388 160 150
	Abdeckrahmen - schwarz	
	Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz	915-3400.4.I.QMI.60
		377 390 150
	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60
		377 410 150
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60
		377 460 150
	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.QMI.60
		377 450 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3407.B.BAE
	2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -	331 406 790
	Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®...	
	Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal WLAN	926-3407.4.W.B.Q.60
	Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursensor - Fu...	333 986 150