

STANDARDdue

Variateur universel LED Wiser 2 canaux WLAN Gen.B



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 3407.4.W.QMI.61

E-NR: 333 410 100

EAN: 7613175375496

Variateur universel LED Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - 2 sorties graduables, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - 2 circuits gradateurs séparés - Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - QMI - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

Duroplast

nombre de points actionnable:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) -
blanc

915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100

Fiche technique: 3407.4.W.QMI.61



Blocage pour set de recouvrement Wiser - 3420.STOP.Q.SET.EB
STANDARDdue - Pour un montage dans une 333 999 100
construction légère



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-3407.4.QMI.A.61
recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 388 161 100
touches - blanc



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc 915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser	3407.B.BSM
2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC -	333 403 780
Fonctionnel avec commande Wiser - BSM	



Commande variateur Wiser 2 canaux WLAN	926-3407.4.W.B.QMI.61
Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils,	333 980 100
lumière et stores, station météo, capteur de	
tempér...	