

Scheda dati: 3411.2.W.FX.54.60

## EDIZIOdue colore

### Variatore DALI Wiser 1 canale WLAN Gen.B



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3411.2.W.FX.54.60

**E-NR:** 333 431 950

**EAN:** 7613175387376

Variatore DALI Wiser 1 canale WLAN Gen.B - Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

<b>senza alogeni:</b>	Si
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Si

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.FMI.60  
377 460 950





1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.FMI.60  
377 410 950

Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti  
- Senza telaio di copertura - F - nero

920-3406.2.F.60  
333 896 950

**Scheda dati: 3411.2.W.FX.54.60**
**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale variatore DALI Wiser 1 canale - Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - F...	3411.B.BSE 333 426 780
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
	Comando variatore Wiser 1 canale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...	926-3406.2.W.B.F.60 333 966 950