

## EDIZIOdue colore USB-Datenschnittstelle KNX



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 36531.USB.FX.54.65

**E-NR:** 205 831 030

**EAN:** 7613175406244

USB-Datenschnittstelle KNX - USB-Port: USB-Buchse, Typ B - Versorgung: über PC-USB-Port - PC-Anschluss: USB-Port, Typ B, kompatibel zu USB 1.1 / 2.0 - Der Experte v4.7.0 und tiefer ist ausschliesslich mit den USB-Datenschnittstellen 36180-00.REG und 36530.xxx kompatibel. Die neuen USB-Datenschnittstellen 36181-00.REG und 36531.xxx können nicht verwendet werden. - Unterstützung von KNX Long frames für einen schnelleren Download - Leitungslänge USB-Kabel: max 5 m - Übertragungsprotokoll: kompatibel zu USB 1.1 / 2.0 - Kompatibel zu KNX Data Secure Produkten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm - Übertragungsrate: 9600 Baud

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	USB
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Breite in Teilungseinheiten:</b>	0
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Nein

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für USB-Datenschnittstelle - Ohne 920-36530.USB.F.65  
Abdeckrahmen - F - hellgrau 378 898 030



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.65  
Für 1 Apparat - FX.54 - hellgrau 283 901 030

**Datenblatt: 36531.USB.FX.54.65**


Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65

283 905 030

**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**

 Befestigungsbügel - Mit  
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
 FX.54

**Feller-Nr / E-NR**

912.FX.54

283 915 000


 USB-Datenschnittstelle KNX - USB-Port:  
 USB-Buchse, Typ B

36531.USB.BSE

405 836 790


 Abdeckset - Für USB-Datenschnittstelle - Ohne  
 Abdeckrahmen - F - hellgrau

920-36530.USB.F.65

378 898 030



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65

283 905 030