

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:



crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:



F



FMI



FX.39

Feller-NR: 3901-1.FX.39.L.35

E-NR: 203 210 010

EAN: 7611386141794

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V
AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L -
Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Einfach-Taste -
1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 -
crema - IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit
LED - crema

900-3901-1.FMI.L.35
378 272 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste -
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4701-11.FMI.L.35
378 223 010



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
Für 1 Apparat - FX.39 - crema

985.FX.39.35
283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
crema 283 904 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.L.35
Set zu 10 Stück - Mit LED - crema 323 909 010

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSE
Schraubklemmen-Version - BSE -	323 182 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 914 000
FX.39	



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.35
crema	283 904 010



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit	900-3901-1.FMI.L.35
LED - crema	378 272 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste -	915-4701-11.FMI.L.35
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema	378 223 010