


EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:



Bauart:



Feller-NR: 3902-1.FX.39.67

E-NR: 203 202 040

EAN: 7611386146829

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V
 AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L -
 Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Zweifach-Taste -
 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 -
 dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -
 Ohne LED - dunkelgrau

900-3902-1.FMI.67
 378 174 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -
 Ohne LED - 1-Tastenbedienung - dunkelgrau

915-4702-12.FMI.67
 378 026 040



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
 Für 1 Apparat - FX.39 - dunkelgrau

985.FX.39.67
 283 900 040



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.67
dunkelgrau 283 904 040



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.67
Set zu 10 Stück - Ohne LED - dunkelgrau 323 900 040



Abdeckrahmen EDIZIO due colore - Mit 2911.FMI.67
EDIZIO due Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 040
dunkelgrau

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 914 000
FX.39	



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSE
Schraubklemmen-Version - BSE -	323 182 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.67
dunkelgrau	283 904 040



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -	900-3902-1.FMI.67
Ohne LED - dunkelgrau	378 174 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -	915-4702-12.FMI.67
Ohne LED - 1-Tastenbedienung - dunkelgrau	378 026 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -	915-4702-12.FMI.67
Ohne LED - 1-Tastenbedienung - dunkelgrau	378 026 040

Datenblatt: 3902-1.FX.39.67

