

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

Feller-NR: 3903-1.FX.39.P.65

E-NR: 203 224 030

EAN: 7611386152301

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Con targhetta - Tasto triplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 1 tasto

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 3

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 3

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3903-1.FMI.65
Senza LED - grigio chiaro 378 176 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - 915-4702-12.FMI.P.65
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - grigio chiaro 378 626 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-14.FMI.P.65
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - grigio chiaro 378 637 030

Scheda dati: 3903-1.FX.39.P.65



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.65
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio chiaro 283 900 030



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.65
apparecchio - FX - grigio chiaro 283 904 030



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.65
Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio chiaro 323 900 030

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -	3900.BSE
Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm	323 182 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per	912.FX.39
1 apparecchio - FX.39	283 914 000



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto -	900-3903-1.FMI.65
Senza LED - grigio chiaro	378 176 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -	915-4702-12.FMI.P.65
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - grigio chiaro	378 626 030



Coperchio per apparecchi FX - Per 1	901.FX.39.65
apparecchio - FX - grigio chiaro	283 904 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -	915-4704-14.FMI.P.65
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - grigio chiaro	378 637 030

Scheda dati: 3903-1.FX.39.P.65



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - grigio chiaro

915-4704-14.FMI.P.65

378 637 030