

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir UNI



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 3921-2.FMI.P.67

E-NR: 325 221 040

EAN: 7611386972329

EDIZIOdue colore - Poussoir UNI - Sériel, avec
protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Sans LED
- Avec étiquette en papier - Touche simple - Commande
à 2 touches - Profondeur 17 mm - FMI - gris foncé -
IP20 - 88 x 88 mm

mode de montage: encastré

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version
connecteur enfichable - 5 V DC -
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA -
Sans touc...

900-3924.FMI.67
378 232 040



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
Modules laterals LED supplémentaire avec LED
joindre - 1/1 touche - Sans LED - Avec éti...

915-4701-21.FMI.P.67
378 624 040



Module latéral - Pour KNX, UNI et zepttron -
Set avec 10 pièces - Sans LED - gris foncé

918-4700.FMI.67
323 900 040

Fiche technique: 3921-2.FMI.P.67



Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.67
 Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 040
 - gris foncé

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs UNI - Pour	3910.BSM
version bornes enfichables - BSM - incolore	323 193 000



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version 900-3924.FMI.67
 connecteur enfichable - 5 V DC - 378 232 040
 Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA -
 Sans touc...



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4701-21.FMI.P.67
 Modules laterals LED supplémentaire avec LED 378 624 040
 joindre - 1/1 touche - Sans LED - Avec éti...



Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.67
 Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 040
 - gris foncé