

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir UNI



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3923-2.FMI.L.60

E-NR: 325 215 950

EAN: 7613175008721

EDIZIOdue colore - Poussoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Avec LED rouge, vert, bleu - Touche triple - Commande à 2 touches - Profondeur 17 mm - FMI - noir - IP20 - 88 x 88 mm

mode de montage: encastré

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 6

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 3

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA - Sans touc...

900-3928.FMI.L.60
378 333 950



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - Modules laterals LED supplémentaire avec LED joindre - 1/2 touche - Avec LED - Commande...

915-4702-22.FMI.L.60
378 027 950



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - noir

915-4704-24.FMI.L.60
378 044 950

Fiche technique: 3923-2.FMI.L.60



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion - 918-4700.FMI.L.60
Set avec 10 pièces - Avec LED - noir 323 909 950



Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.60
Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 950
- noir

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs UNI - Pour	3910.BSM
version bornes enfichables - BSM - incolore	323 193 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-24.FMI.L.60
1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 378 044 950
touches - noir



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-24.FMI.L.60
1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 378 044 950
touches - noir



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version 900-3928.FMI.L.60
connecteur enfichable - 5 V DC - 378 333 950
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA -
Sans touc...



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4702-22.FMI.L.60
Modules laterals LED supplémentaire avec LED 378 027 950
joindre - 1/2 touche - Avec LED -
Commande...



Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.60
Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 950
- noir