

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3928-1.FX.54.L.60

E-NR: 203 319 950

EAN: 7613175019628

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll -
5 V DC - Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau -
Achtfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 59
mm - FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	8
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Version
Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1
mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED -
schwar...

900-3928.FMI.L.60
378 333 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz

915-4708-14.FMI.L.60
378 250 950



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -
Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

918-4700.FMI.L.60
323 909 950



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.60
Für 1 Apparat - FX.54 - schwarz 283 901 950



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz 901.FX.54.60
283 905 950

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 915 000
FX.54	



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3910.BSE
Steckklemmen-Version - BSE -	323 183 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.60
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz	378 250 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.60
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz	378 250 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.60
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz	378 250 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.60
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz	378 250 950



Frontplatte für UNI-Taster - Version	900-3928.FMI.L.60
Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1	378 333 950
mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED -	
schwar...	



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz

901.FX.54.60

283 905 950