

EDIZIOdue colore

Variateur rotatif par interruption de phase Lumineux


couleur:
 blanc

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40300.RC.FMI.61.44

E-NR: 548 290 650

EAN: 7611386033020

Variateur rotatif par interruption de phase - Lumineux - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs électroniques - Ne convient pas pour transformateurs conventionnels - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif - Avec LED rouge 1,0 mA - Profondeur 29 mm - FMI - blanc - IP20 - 88 x 88 mm

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

sans halogène: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

largeur d'appareil: 88 mm

hauteur d'appareil: 88 mm

profondeur d'appareil: 29 mm

type de charge: charge capacitive

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

entrée de poste secondaire: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
Pour variateurs lumineux - Avec cadre de
recouvrement - FMI - blanc

Feller-Nr / E-NR

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V blanc, 1,0 mA

660.230V.LED.10
209 990 600

Fiche technique: 40300.RC.FMI.61.44



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - 660.230V.LED.30
LED 230 V jaune, 1,0 mA 209 990 680



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - 660.230V.LED.40
LED 230 V rouge, 1,0 mA 209 990 650



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - 660.230V.LED.70
LED 230 V bleu, 1,0 mA 209 990 670



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - 660.230V.LED.80
LED 230 V vert, 1,0 mA 209 990 660



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.F.SL.61
Pour variateurs lumineux - Sans cadre de 378 341 000
recouvrement - F - blanc



Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.61
Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 000
- blanc



Douilles d'écartement - Pour l'utilisation d'un 933-DS.D.8.X.6
variateur avec système de montage à baïonnette 249 999 960
avec design EDIZIO.liv

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variateur rotatif par interruption de phase -	40300.RC.BSM.44
Lumineux - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à	548 293 750
incandescence et lampes halogènes BT -	
Pour...	



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -	920-40000.FMI.SL.61
Pour variateurs lumineux - Avec cadre de	378 343 000
recouvrement - FMI - blanc	

Fiche technique: 40300.RC.FMI.61.44

