

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenabschnitt



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40300.RC.FX.54.60

E-NR: 648 292 950

EAN: 7611386036298

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED -
 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
 Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen
 Transformator - Nicht geeignet für konventionelle
 Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit
 Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W
 ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm -
 FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 74 mm

Gerätehöhe: 74 mm

Gerätetiefe: 29 mm

Lastart: kapazitive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für
 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -
 F - schwarz

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.60
 378 340 950



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
 Für 1 Apparat - FX.54 - schwarz

985.FX.54.60
 283 901 950



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz

901.FX.54.60

283 905 950

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

283 915 000



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40300.RC.BSE
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 296 790
elektronischen Transformator - 20-300 W o...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -
F - schwarz

920-40000.F.60

378 340 950



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz

901.FX.54.60

283 905 950