

EDIZIOdue colore

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminato


colore:
☒ bianco

Esecuzione:
☒ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 40300.RC.FX.54.61.34

E-NR: 648 292 680

EAN: 7611386008806

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo - Con LED giallo 1,0 mA - Altezza 66 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 74 mm

altezza dell'apparecchio: 74 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: carico capacitivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco

920-40000.F.SL.61
378 341 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco

985.FX.54.61
283 901 000

Scheda dati: 40300.RC.FX.54.61.34



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10
LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 40300.RC.BSE.34
Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad 548 296 780
incandescenza e lampade alogene a bassa...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000

Scheda dati: 40300.RC.FX.54.61.34



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.SL.61
variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 378 341 000
F - bianco