

EDIZIOdue colore

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminato

**colore:**☒ bianco**Esecuzione:**☒ F☐ FMI☐ FX.54**Feller-NR:** 40300.RC.FX.54.61.84**E-NR:** 648 292 660**EAN:** 7611386036328

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo - Con LED verde 1,0 mA - Altezza 66 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**senza alogeni:** Sì**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**larghezza dell'apparecchio:** 74 mm**altezza dell'apparecchio:** 74 mm**profondità dell'apparecchio:** 29 mm**tipo di carico:** carico capacitivo**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite**ingresso stazione secondaria:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco

920-40000.F.SL.61
378 341 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco

985.FX.54.61
283 901 000

Scheda dati: 40300.RC.FX.54.61.84



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10
LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54 912.FX.54
283 915 000



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 40300.RC.BSE.84
Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad
incandescenza e lampade alogene a bassa... 548 296 760



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000

Scheda dati: 40300.RC.FX.54.61.84



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.SL.61
variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 378 341 000
F - bianco