

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variateur rotatif par interruption de phase Illuminable avec LED

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

■ crema

■ umbra

■ noir

■ blanc

■ gris clair

■ gris foncé

Assortiment:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A

Feller-NR: 40300.RC.GX.54.A.60

E-NR: 348 341 050

EAN: 7613175519807

EDIZIO.liv - Variateur rotatif par interruption de phase - Illuminable avec LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs électroniques - Ne convient pas pour transformateurs conventionnels - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - GX.54.A - noir - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

sans halogène: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

largeur d'appareil: 74 mm

hauteur d'appareil: 74 mm

profondeur d'appareil: 58 mm

type de charge: charge capacitive

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

entrée de poste secondaire: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de recouvrement - noir

920-40000.G.A.60
388 162 050



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - noir

901.GX.54.A.60
283 200 050

Fiche technique: 40300.RC.GX.54.A.60



EDIZIO.liv - Capot avec plaque de base pour
appareils GX - Pour 1 appareil - Système de
fixation SNAPFIX®

985.GX.54.EA.60
283 203 050

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
Système de fixation SNAPFIX® - Composant	



Variateur rotatif par interruption de phase - 230	40300.RC.BAE
V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et	348 346 790
lampes halogènes BT - Pour transformate...	



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - noir	901.GX.54.A.60
	283 200 050



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour	920-40000.G.A.60
variateur rotatif - Pour variateurs non lumineux -	388 162 050
Sans cadre de recouvrement - noir	