

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore rotativo a taglio di fase in discesa

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 40300.RC.QMI.A.60

E-NR: 348 340 150

EAN: 7613175471556

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - QMI.A - nero - IP20 - 90 x 90 mm

modo di montaggio:

incastrato

composizione: elemento base con alloggiamento completo

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 90 mm

altezza dell'apparecchio: 90 mm

profondità dell'apparecchio: 46 mm

tipo di carico: carico capacitivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - nero - ...	2911.QMI.A.60 334 070 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco...	920-40000.QMI.A.60 388 164 150

Scheda dati: 40300.RC.QMI.A.60

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.Q.A.60
Per variatore rotativo - Per variatori non 388 162 150
illuminato - Senza placca di copertura - Dis...

 Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6
con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960
EDIZIO.liv

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di 2911.QMI.A.60
copertura STANDARDdue - Con ritaglio 334 070 150
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - nero - ...

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.QMI.A.60
Per variatore rotativo - Per variatori non 388 164 150
illuminato - Con placca di copertura - Disco...

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.Q.A.60
Per variatore rotativo - Per variatori non 388 162 150
illuminato - Senza placca di copertura - Dis...

 Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6
con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960
EDIZIO.liv

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - P...	40300.RC.BAM 348 343 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco...	920-40000.QMI.A.60 388 164 150