

EDIZIO due colore

Variateur universel rotatif Lumineux



couleur:

☐ blanc

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 40420.RLC.FX.54.61.74

E-NR: 648 252 670

EAN: 7611386307688

Variateur universel rotatif - Lumineux - 230 V AC, 50 Hz
 - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes
 BT - Pour transformateurs conventionnels et électroniques - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif - Avec LED bleu 1,0 mA - Hauteur 66 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
sans halogène:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
largeur d'appareil:	74 mm
hauteur d'appareil:	74 mm
profondeur d'appareil:	29 mm
type de charge:	universel
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
entrée de poste secondaire:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
 Pour variateurs lumineux - Sans cadre de
 recouvrement - F - blanc

920-40000.F.SL.61
 378 341 000



Capot avec plaque de base pour appareils FX -
 Pour 1 appareil - FX.54 - blanc

985.FX.54.61
 283 901 000

Fiche technique: 40420.RLC.FX.54.61.74



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61
283 905 000



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V blanc, 1,0 mA

660.230V.LED.10
209 990 600



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V jaune, 1,0 mA

660.230V.LED.30
209 990 680



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V rouge, 1,0 mA

660.230V.LED.40
209 990 650



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V bleu, 1,0 mA

660.230V.LED.70
209 990 670



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V vert, 1,0 mA

660.230V.LED.80
209 990 660

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Variateur universel rotatif - Lumineux - 230 V
AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et
lampes halogènes BT - Pour transformateurs...

40420.RLC.BSE.74
548 256 770



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61
283 905 000

Fiche technique: 40420.RLC.FX.54.61.74



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -	920-40000.F.SL.61
Pour variateurs lumineux - Sans cadre de	378 341 000
recouvrement - F - blanc	