

EDIZIO due colore

Variateur rotatif par interruption de phase



couleur:



crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

Assortiment:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 40600.RC.FMI.57

E-NR: 548 270 890

EAN: 7611386460277

Variateur rotatif par interruption de phase - Illuminable avec LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs électroniques - Ne convient pas pour transformateurs conventionnels - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif - Profondeur 29 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

sans halogène: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

largeur d'appareil: 88 mm

hauteur d'appareil: 88 mm

profondeur d'appareil: 29 mm

type de charge: charge capacitive

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

entrée de poste secondaire: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:



Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
Avec cadre de recouvrement - Pour variateurs
non lumineux - FMI - coffee

Feller-Nr / E-NR

920-40000.FMI.57
378 342 890



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de
recouvrement - F - coffee

920-40000.F.57
378 340 890

Fiche technique: 40600.RC.FMI.57



Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.57
Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 890
- coffee



Douilles d'écartement - Pour l'utilisation d'un 933-DS.D.8.X.6
variateur avec système de montage à baïonnette 249 999 960
avec design EDIZIO.liv

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variateur rotatif par interruption de phase - 230	40600.RC.BSM
V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et	548 273 790
lampes halogènes BT - 20-600 W ohmique,...	



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -	920-40000.FMI.57
Avec cadre de recouvrement - Pour variateurs	378 342 890
non lumineux - FMI - coffee	