

Fiche technique: 40600.RL.BAE.74

Système de fixation SNAPFIX®

Variateur rotatif par commande de phase Lumineux

Le système de fixation en deux étapes Feller SNAPFIX® réduit les tâches de planification,

couleur:

 incolore

Assortiment:

 BAE

 BAM



Feller-NR: 40600.RL.BAE.74

E-NR: 348 766 790

EAN: 7613175471754

Variateur rotatif par commande de phase - Lumineux - Avec LED bleu 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs conventionnels - Ne convient pas pour transformateurs électroniques - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 37 mm - BAE - incolore - IP20

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base

sans halogène: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

largeur d'appareil: 58 mm

hauteur d'appareil: 52 mm

profondeur d'appareil: 37 mm

type de charge: charge inductive

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

entrée de poste secondaire: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V blanc, 1,0 mA

660.230V.LED.10
209 990 600



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif - LED 230 V jaune, 1,0 mA

660.230V.LED.30
209 990 680

Fiche technique: 40600.RL.BAE.74



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V rouge, 1,0 mA

660.230V.LED.40
209 990 650



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V bleu, 1,0 mA

660.230V.LED.70
209 990 670



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V vert, 1,0 mA

660.230V.LED.80
209 990 660

Décomposition:



Name / Kategorie

Variateur rotatif par commande de phase - 230
V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et
lampes halogènes BT - 40-600 W ohmique,
40-...

Feller-Nr / E-NR

40600.RL.BAE
348 396 790



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V bleu, 1,0 mA

660.230V.LED.70
209 990 670