

Fiche technique: 40600.RL.BAM

Système de fixation SNAPFIX®

Variateur rotatif par commande de phase

Le système de fixation en deux étapes Feller SNAPFIX® réduit les tâches de planification,

couleur:

 incolore

Assortiment:

 BAE

 BAM



Feller-NR: 40600.RL.BAM

E-NR: 348 393 790

EAN: 7613175546995

Variateur rotatif par commande de phase - Illuminable avec LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs conventionnels - Ne convient pas pour transformateurs électroniques - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 37 mm - BAM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base

sans halogène: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

largeur d'appareil: 77 mm

hauteur d'appareil: 77 mm

profondeur d'appareil: 48 mm

type de charge: charge inductive

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

entrée de poste secondaire: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Porte-fusible avec fusible - Pour variateur rotatif
40600.RL et 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
377 419 000

Fiche technique: 40600.RL.BAM

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Variateur rotatif par commande de phase - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - 40-600 W ohmique, 40-...	40600.RL.BAE 348 396 790
	Plaquette de fixation - Système de fixation SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110