

EDIZIOdue colore

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40600.RL.F.57

E-NR: 548 266 890

EAN: 7611386464411

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita -
 Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade
 ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione -
 - Per trasformatori convenzionali - Non utilizzare con i
 trasformatori elettronici - Luminosità minima regolabile -
 Con contatto di commutazione per circuito d'inversione -
 40-600 W ohmico, 40-600 VA induttivo - Profondità 29
 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 60 mm

altezza dell'apparecchio: 60 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: carico induttivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
 variatori non illuminato - Senza telaio di
 copertura - F - coffee

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.57
 378 340 890



Porta fusibile, con fusibile - Per variatore rotativo
 40600.RL e 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
 377 419 000

Scheda dati: 40600.RL.F.57



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6
con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960
EDIZIO.liv

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita -	40600.RL.BSE
230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad	548 266 790
incandescenza e lampade alogene a bassa	
tension...	



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per	920-40000.F.57
variatori non illuminato - Senza telaio di	378 340 890
copertura - F - coffee	