

Standard

Variateur rotatif par commande de phase

**couleur:** noir blanc**Assortiment:** P**Feller-NR:** 40600.RL.P.60**E-NR:** 348 266 050**EAN:** 7611386240107

Variateur rotatif par commande de phase - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs conventionnels - Ne convient pas pour transformateurs électroniques - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif - Profondeur 29 mm - P - noir - IP20 - Distance de fixation 52 mm

mode de montage: encastré**assemblage:** élément de base avec plaque de recouvrement**sans halogène:** Oui**qualité du matériau:** Duroplast**approprié pour indice de protection (IP):** IP20**largeur d'appareil:** 53 mm**hauteur d'appareil:** 53 mm**profondeur d'appareil:** 29 mm**type de charge:** charge inductive**matériau:** matière synthétique**type de fixation:** fixation avec vis**entrée de poste secondaire:** Non**résistance aux chocs:** -**Accessoires:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.P.60
Sans plaque de recouvrement - Pour variateurs 377 125 150
non lumineux - P - noir



Porte-fusible avec fusible - Pour variateur rotatif 906-40600.RL.1-10V
40600.RL et 40600.1-10V 377 419 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Variateur rotatif par commande de phase - 230	40600.RL.BSE
	V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et	548 266 790
	lampes halogènes BT - 40-600 W ohmique, 40-...	
	Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -	920-40000.P.60
	Sans plaque de recouvrement - Pour variateurs non lumineux - P - noir	377 125 150