



EDIZIO due colore

Variateur universel rotatif



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 40600.RLC.FX.54.57

E-NR: 648 242 890

EAN: 7611386464374

Variateur universel rotatif - Illuminable avec LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs électroniques - Pour transformateurs conventionnels - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 20-600 W ohmique, 20-600 VA inductif/capacitif - Hauteur 66 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

sans halogène: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

largeur d'appareil: 74 mm

hauteur d'appareil: 74 mm

profondeur d'appareil: 29 mm

type de charge: universel

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

entrée de poste secondaire: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de
recouvrement - F - coffee

920-40000.F.57
378 340 890



Capot avec plaque de base pour appareils FX -
Pour 1 appareil - FX.54 - coffee

985.FX.54.57
283 901 890

Fiche technique: 40600.RLC.FX.54.57



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890

Décomposition:



Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



Variateur universel rotatif - Illuminable avec LED
- 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à
incandescence et lampes halogènes BT - Pour
tra...

40600.RLC.BSE

548 246 790



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de
recouvrement - F - coffee

920-40000.F.57

378 340 890