

Fiche technique: 4250.FX.54.35

EDIZIOdue colore

Thermostat Sans interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 4250.FX.54.35

E-NR: 439 002 010

EAN: 7611386557809

Thermostat - Sans interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles - 230 V AC, 50 Hz - Courant nominal: chauffage 10 A (courant réactif 4 A), refroidissement 5 A (courant réactif 2 A) - Différence de température de commutation env. 0,5 K - Avec bornes enfichables - Hauteur 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour thermostat - Sans interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles - Sans cadre de recouvrement - F - cr...

920-4250.F.35
378 888 010



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - crema

985.FX.54.35
283 901 010



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema

901.FX.54.35
283 905 010

Fiche technique: 4250.FX.54.35

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
	Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000

	Thermostat - Sans interrupteur, pour	4250.BSE
	servomoteurs conventionnelles - 230 V AC, 50 Hz - BSE - incolore	439 912 000

	Set de recouvrement - Pour thermostat - Sans	920-4250.F.35
	interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles - Sans cadre de recouvrement - F - cr...	378 888 010

	Capot pour appareils FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35
		283 905 010