

NEVO KNX-Taster RGB



Farbe:

 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 4404-B.NAP.Q.SL.60




E-NR: 323 121 050




EAN: 7613175023106

KNX-Taster RGB - Vierfach - Mit transparenter Membrane - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Mit BCU - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - Anbauhöhe 67 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07



Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP55
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-4400.N.Q.60 377 013 050

	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsrippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.60 284 012 050

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.60 284 012 050
	KNX-Taster RGB - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - schwarz	4404-B.N.CO.Q.SL.60 323 123 050