

## STANDARDdue (SNAPFIX)

### STANDARDdue (SNAPFIX) KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

#### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

#### Bauart:

☒ Wert nicht verfügbar

☐ QMI.A

☐ QX.54.A


**Feller-NR:** 4472-B.Q.A.SL.61

**E-NR:** 329 046 100

**EAN:** 7613175527192

STANDARDdue (SNAPFIX) - KNX-RTH-Taster RGB - Zweifach - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 275 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 275 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 75 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 30 mm - Q.A (60) - weiss - IP20

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Unterputz   |
| <b>Mit Display:</b>                 | Ja          |
| <b>Mit Infrarot-Sensor:</b>         | Nein        |
| <b>Mit Raumthermostat:</b>          | Ja          |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast |
| <b>Anzahl der Betätigungspunkte</b> | 2           |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff  |
| <b>Anzahl der Tasten:</b>           | 2           |
| <b>Mit Beschriftungsfeld:</b>       | Ja          |
| <b>Schutzart (IP):</b>              | IP20        |
| <b>Mit LED-Anzeige:</b>             | Ja          |

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -  
Ohne Symbol

##### Feller-Nr / E-NR

915-4400.QMI.SL.61  
378 275 100

**Zerlegung:**

|                                                                                  | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                        | <b>Feller-Nr / E-NR</b>           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | STANDARDdue - KNX-RTH-Taster RGB -<br>21-30 V DC SELV - Mit BCU - Zweifach -<br>SNAPFIX® Befestigungssystem                                    | 4472-B.BAE.L<br>329 046 790       |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset<br>komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster RTH -<br>Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte -<br>Frontschei... | 920-4472.Q.A.SL.61<br>388 546 100 |