

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4701-1-C.F.L.P.61

**E-NR:** 324 036 000

**EAN:** 7613175017679

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure  
 fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW  
 - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure  
 Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu  
 acht möglichen Tastenbelegungen - Mit  
 Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,  
 gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben -  
 Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Mit  
 Papiereinlage - Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung -  
 Einbautiefe 22 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Unterputz   |
| <b>Mit Display:</b>                 | Nein        |
| <b>Mit Infrarot-Sensor:</b>         | Nein        |
| <b>Mit Raumthermostat:</b>          | Nein        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast |
| <b>Anzahl der Betätigungspunkte</b> | 1           |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff  |
| <b>Anzahl der Tasten:</b>           | 1           |
| <b>Mit Beschriftungsfeld:</b>       | Ja          |
| <b>Schutzart (IP):</b>              | IP20        |
| <b>Mit LED-Anzeige:</b>             | Ja          |

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption -  
 Set zu 10 Stück - Mit LED - weiss

#### Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.61  
 323 909 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste -  
 Mit LED - Mit Papiereinlage -  
 1-Tastenbedienung - weiss

915-4701-11.FMI.L.P.61  
 378 523 000

**Zerlegung:**

|                                                                                  | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | KNX Montageaufnahme für Taster -<br>Befestigungsdistanz 52 mm - BSE                                       | 4700.BSE<br>303 180 000               |
|  | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste -<br>Mit LED - Mit Papiereinlage -<br>1-Tastenbedienung - weiss | 915-4701-11.FMI.L.P.61<br>378 523 000 |
|  | Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil<br>- weiss                                                  | 900-4708-C.FMI.L.61<br>324 410 000    |