

Scheda dati: 4701-1-C.FX.39.61

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. I nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |   |
|----------------------------|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input checked="" type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|---|

Feller-NR: 4701-1-C.FX.39.61

E-NR: 324 001 000

EAN: 7613175016986

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Senza LED - Tasto semplice - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

incastrato

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

1

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

1

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

No

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeprion -

918-4700.FMI.61

Kit con 10 pezzi - Senza LED - bianco

323 900 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto -

915-4701-11.FMI.61

Senza LED - Comando a 1 tasto - bianco

378 023 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - bianco

985.FX.39.61

283 900 000

**Scheda dati: 4701-1-C.FX.39.61**


Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
apparecchio - FX - bianco

901.FX.39.61

283 904 000

**Scomposizione:**


Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -  
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE

4700.BSE

303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per  
1 apparecchio - FX.39

912.FX.39

283 914 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
apparecchio - FX - bianco

901.FX.39.61

283 904 000



Senza LED - Senza tasto - 1-8 funzioni -  
Componente - bianco

900-4708-C.FMI.61

324 400 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto -  
Senza LED - Comando a 1 tasto - bianco

915-4701-11.FMI.61

378 023 000