

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 4701-2-C.FX.39.65

E-NR: 324 041 030

EAN: 7613175033082

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Ohne LED - Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

1

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



- | | |
|---|-----------------|
| Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - | 918-4700.FMI.65 |
| Set zu 10 Stück - Ohne LED - hellgrau | 323 900 030 |



- | | |
|---|--------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste - | 915-4701-21.FMI.65 |
| Ohne LED - 2-Tastenbedienung - hellgra... | 378 024 030 |



- | | |
|---|--------------|
| Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - | 985.FX.39.65 |
| Für 1 Apparat - FX.39 - hellgrau | 283 900 030 |

Datenblatt: 4701-2-C.FX.39.65


Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.65
hellgrau
283 904 030

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000



KNX Montageaufnahme für Taster -	4700.BSE
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	303 180 000



Ohne LED - Ohne Tasten - 1-8fach -	900-4708-C.FMI.65
Bestandteil - hellgrau	324 400 030



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.65
hellgrau	283 904 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste -	915-4701-21.FMI.65
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - hellgra...	378 024 030