

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4701-2-C.FX.39.L.60

**E-NR:** 324 071 950

**EAN:** 7613175033136

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure  
fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW  
- KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure  
Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu  
acht möglichen Tastenbelegungen - Mit  
Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,  
gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben -  
Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW -  
Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44  
mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz     |
| <b>Mit Display:</b>                 | Nein        |
| <b>Mit Infrarot-Sensor:</b>         | Nein        |
| <b>Mit Raumthermostat:</b>          | Nein        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast |
| <b>Anzahl der Betätigungspunkte</b> | 2           |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff  |
| <b>Anzahl der Tasten:</b>           | 1           |
| <b>Mit Beschriftungsfeld:</b>       | Ja          |
| <b>Schutzart (IP):</b>              | IP20        |
| <b>Mit LED-Anzeige:</b>             | Ja          |

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton -  
Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

#### Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.60  
323 909 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche  
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste -  
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz...



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.60  
Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz 283 900 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60  
schwarz 283 904 950

### Zerlegung:



| Name / Kategorie                 | Feller-Nr / E-NR |
|----------------------------------|------------------|
| KNX Montageaufnahme für Taster - | 4700.BSE         |
| Befestigungsdistanz 52 mm - BSE  | 303 180 000      |



|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Befestigungsbügel - Mit                  | 912.FX.39   |
| Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - | 283 914 000 |
| FX.39                                    |             |



|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - | 901.FX.39.60 |
| schwarz                                      | 283 904 950  |



|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil | 900-4708-C.FMI.L.60 |
| - schwarz                                     | 324 410 950         |



|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche     | 915-4701-21.FMI.L.60 |
| Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste - | 378 224 950          |
| Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz...        |                      |