

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 4701-2-C.FX.39.L.67

E-NR: 324 071 040

EAN: 7613175033914

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

1

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -
Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau

918-4700.FMI.L.67
323 909 040

Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste - 378 224 040
Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgr...

Datenblatt: 4701-2-C.FX.39.L.67


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.67
 Für 1 Apparat - FX.39 - dunkelgrau 283 900 040



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.67
 dunkelgrau 283 904 040

Zerlegung:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


KNX Montageaufnahme für Taster - 4700.BSE
 Befestigungsdistanz 52 mm - BSE 303 180 000



Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000
 FX.39



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.67
 - dunkelgrau 324 410 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4701-21.FMI.L.67
 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste - 378 224 040
 Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgr...



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.67
 dunkelgrau 283 904 040