

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue


Farbe:


crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:


F



FMI



FX.39

Feller-NR: 4701-2-C.FX.39.L.P.60

E-NR: 324 061 950

EAN: 7613175033990

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Mit Papiereinlage - Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

1

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -
 Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

 918-4700.FMI.L.60
 323 909 950

 Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste -
 Mit LED - Mit Papiereinlage -
 2-Tastenbedienung - schwarz

 915-4701-21.FMI.L.P.60
 378 524 950

Datenblatt: 4701-2-C.FX.39.L.P.60


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.60
 Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz 283 900 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60
 schwarz 283 904 950

Zerlegung:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
 FX.39 283 914 000



KNX Montageaufnahme für Taster - 4700.BSE
 Befestigungsdistanz 52 mm - BSE 303 180 000



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.60
 - schwarz 324 410 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60
 schwarz 283 904 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - 915-4701-21.FMI.L.P.60
 Mit LED - Mit Papiereinlage -
 2-Tastenbedienung - schwarz 378 524 950