

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 4701-2-C.FX.39.P.60

E-NR: 324 051 950

EAN: 7613175034669

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

1

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



- | | |
|---|-----------------|
| Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - | 918-4700.FMI.60 |
| Set zu 10 Stück - Ohne LED - schwarz | 323 900 950 |



- | | |
|---|----------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste - | 915-4701-21.FMI.P.60 |
| Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste... | 378 624 950 |



- | | |
|---|--------------|
| Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz | 985.FX.39.60 |
| | 283 900 950 |

Datenblatt: 4701-2-C.FX.39.P.60


Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60
schwarz
283 904 950

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 914 000
FX.39	



KNX Montageaufnahme für Taster -	4700.BSE
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	303 180 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche	915-4701-21.FMI.P.60
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste -	378 624 950
Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...	



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.60
schwarz	283 904 950



Ohne LED - Ohne Tasten - 1-8fach -	900-4708-C.FMI.60
Bestandteil - schwarz	324 400 950