

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 4701-2-C.GX.54.A.P.65

E-NR: 329 071 030

EAN: 7613175042244

EDIZIO.liv - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV -
 Grundbedarf max. 250 mW -
 KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure
 Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu
 acht möglichen Tastenbelegungen - Mit
 Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Ohne LED - Mit Papiereinlage - Einfach-Taste -
 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 59 mm - GX.54.A -
 hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR








EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4701-21.GMI.P.65
 Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 388 091 030
 1/1 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinl...



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.65
 - Set zu 10 Stück - Ohne LED - hellgrau 329 910 030

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® Befestigungssystem	4700.BAE 329 966 790
	EDIZIO.liv - Ohne LED - Ohne Tasten - 1-8fach - SNAPFIX® Befestigungssystem - hellgrau	900-4708-C.GMI.A.65 329 940 030
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - hellgrau	901.GX.54.A.65 283 200 030
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinl...	915-4701-21.GMI.P.65 388 091 030