

Fiche technique: 4702-2-C.FX.39.P.67

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pousoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4702-2-C.FX.39.P.67

E-NR: 324 131 040

EAN: 7613175018904

EDIZIOdue colore - Pousoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Sans LED - Avec étiquette en papier - Touche double - Commande à 2 touches - Hauteur 44 mm - FX.39 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Non

Accessoires:



Name / Kategorie

Module latéral - Pour KNX, UNI et zeprion -
Set avec 10 pièces - Sans LED - gris foncé

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.67
323 900 040



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
Modules laterals LED supplémentaire avec LED
joindre - 1/2 touche - Sans LED - Avec éti...

915-4702-22.FMI.P.67
378 627 040



Capot avec plaque de base pour appareils FX -
Pour 1 appareil - FX.39 - gris foncé

985.FX.39.67
283 900 040

Fiche technique: 4702-2-C.FX.39.P.67



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.67
- gris foncé 283 904 040

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs KNX -	4700.BSE
Distance de fixation 52 mm - BSE	303 180 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39	283 914 000



Sans LED - Sans touches - 1-8 fonctions -	900-4708-C.FMI.67
Composant - gris foncé	324 400 040



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4702-22.FMI.P.67
Modules laterals LED supplémentaire avec LED	378 627 040
joindre - 1/2 touche - Sans LED - Avec éti...	



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4702-22.FMI.P.67
Modules laterals LED supplémentaire avec LED	378 627 040
joindre - 1/2 touche - Sans LED - Avec éti...	



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX	901.FX.39.67
- gris foncé	283 904 040